

専用スタンド

お客様保管用

必ずお読み下さい

品番642 品番643

お取り扱い説明書

このたびはハッピーステンレスポストをお買い上げ下さいまして誠にありがとうございます。

ファミールシリーズを正しくお使い頂くために、次のようなお取り扱いをお願い致します。

◆仕様表

品番	太さ	長さ	付属品
642 642-SB	φ76	1400 ^{m/m}	座板1、固定棒2、止めビス4 皿ビス4、ナット4、ワッシャ8
643 643-SB	φ50	1400 ^{m/m}	座板1、固定棒1、止めビス4 皿ビス4、ナット4、ワッシャ8

◆取り付け方◆(裏面の取り付け手順をご覧ください。)

- ①各部品と付属品をご確認下さい。
- ②座板とスタンドを固定します。スタンドは『前』表示シールの貼付してあるところが上部正面です。
- ③スタンドを設置したい場所に穴を掘ります。
- ④スタンドの下方の穴に固定棒を差し込み、穴を埋め戻して垂直に固定します。埋め戻しの際にモルタル等を入れ固定すると一層しっかりと設置できます。(インターホン子機付きポストを設置する場合は、この時点でインターホンの配線をして下さい。)
- ⑤ポストを座板の上に載せてポストを固定します。
ビスはポスト内側から、ワッシャーとナットは座板下からご使用下さい。

◆お手入れ◆

普通の汚れは、水拭きの後、乾拭きをします。
手あかや指紋などの汚れは、水溶性の中性洗剤を、布またはスポンジにつけて軽く拭き取り、水拭きの後、乾拭きをします。
カラー(塗装)仕上げのステンレスの場合はシンナーやベンジン等(揮発性のもの)を使用しないで下さい。塗装がはがれる恐れがあります。
金属タワシや砂入りの洗剤でのお手入れは、傷の原因になりますので絶対に避けて下さい。

取り付け方法

